PRODUKTDATENBLATT

Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0



Hersteller Typ	3RH2911-1FA22
EAN	4011209878174
Hersteller Name	SIEMENS
Hersteller Artikelnummer	3RH29111FA22
Zolltarifnummer	85365080
Ursprungsland	CZ
Gewicht	0,05500 kg

Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4, Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis. Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden. Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auchals Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Merkmale

Anzahl der Kontakte als Schließer	2
Anzahl der Kontakte als Öffner	2
Fassung	ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	6 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Montageart	sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss